

Czujnik detekcji PIR TX-85

Akcesoria do WiFi Smart system alarmowy zestaw startowy TX-84



-  Alarmauslösung bei Bewegungserkennung / Alarm Release at Motion Detection
-  Große Übertragungsbereichweite zu Sensoren / Wide Transmission Range to Detectors
-  Zwei-Wege Kommunikation zwischen Basisstation & PIR / Two Way Communication between Basis Station & PIR
- 
-  Zwei Empfindlichkeitsstufen einstellbar / Two Levels of Sensitivity adjustable
-  Sichtwinkel 90° horizontal & 70° vertikal / Viewing angle 90° horizontal & 70° vertical
-  Push-Nachricht bei Sabotage / Push Message at Vandalism
-  Push-Nachricht bei niedrigem Batteriestand / Push Message at low Battery Level



- Alarm z detekcji ruchu z ~12m zasięg detekcji
- Wbudowany alarm sabotażu (obudowa & ściany)
- Dwu-kierunkowa komunikacja pomiędzy PIR & stacją bazową
- Zasięg transmisji ~200m tereny otwarte
- Dwa regulowane czułości
- Kąt widzenia 90° poziomie & 70° pionie
- Komunikat Push niskiego poziomu baterii
- Żywotność baterii ~2,5–3 lata

Specyfikacje techniczne:

- Częstotliwość transmisji 868MHz
- Moc transmisji 10dBm
- Metoda detekcji: pasywna podczerwień (niewidoczne 6500 LUX oświetlenia)
- Monit alarmowy: czerwona LED (może być ustawiona jako wyłączona)
- Czułość: dwa poziomy (nasadka zwory) wysoki lub niski
- Zasilanie: 1x CR123A bateria 3V
- 128-Bitowy algorytm szyfrujący AES
- Warunki pracy: -10°C ~ +50°C / < 95% RH
- Instalacja: (W) ~2,1–2,5m / ściany lub narożny (tylko kryty) z uchwytem/wkrętów/taśmy klejącej
- Waga / Wymiary: 77g (bez baterii) / (D) 10,5 x (S) 6,2 x (W) 4,2cm

Zawartość pakietu TX-85:

- Czujnik detekcji PIR TX-85
- 1x wspornik (w urządzeniu) & 4x wkręty & 4x kołek
- 1x bateria CR123A



Numer pozycji 4690

