

## PIR Bewegungssensor TX-85

Zubehör zum WiFi Smart Alarm Starter-Kit TX-84



 Alarmauslösung bei Bewegungserkennung / Alarm Release at Motion Detection

 Zwei Empfindlichkeitsstufen einstellbar / Two Levels of Sensitivity adjustable

 Große Übertragungsreichweite zu Sensoren / Wide Transmission Range to Detectors

 Sichtwinkel 90° horizontal & 70° vertikal / Viewing angle 90° horizontal & 70° vertical

 868 MHz

 Zwei-Wege Kommunikation zwischen Basisstation & PIR / Two Way Communication between Basis Station & PIR

 Push-Nachricht bei Sabotage / Push Message at Vandalism

 **TECHNAXX**  
My Secure Pro

 Push-Nachricht bei niedrigem Batteriestand / Push Message at low Battery Level



- Alarmauslösung bei Bewegungserkennung mit ~12m Erfassungsbereich
- Integrierter Sabotagealarm (Gehäuse & Wand)
- Zwei-Wege Kommunikation zwischen PIR & Basisstation
- Übertragungsreichweite ~200m offene Bereiche
- Zwei Empfindlichkeitsstufen einstellbar
- Sichtwinkel 90° horizontal & 70° vertikal
- Push-Nachricht bei niedrigem Batteriestand
- Batterielebensdauer ~2,5–3 Jahre



### Technische Spezifikationen:

- Übertragungsfrequenz 868MHz
- Übertragungsleistung 10dBm
- Erfassungsmethode: passiv-infrarot (nicht sichtbare 6500 LUX Beleuchtung)
- Alarmanzeige: Rote LED (kann ausgeschaltet werden)
- Empfindlichkeit: zwei Stufen (Jumper-Einstellung) hoch oder niedrig
- Stromversorgung: 1x CR123A Batterie 3V
- 128-Bit AES-Verschlüsselungsalgorithmus
- Betriebsbedingungen: -10°C ~ +50°C / < 95% RH
- Installation: (H) ~2,1–2,5m / Wand oder Ecke innen mit Halterung/Schrauben/Klebeband
- Gewicht / Maße: 77g (ohne Batterie) / (L) 10,5 x (B) 6,2 x (H) 4,2cm

### Verpackungsinhalt TX-85:

- PIR-Bewegungssensor TX-85
- 1x Halterung (am Gerät) & 4x Schrauben & 4x Dübel
- 1x CR123A Batterie

Artikel-Nr. 4690

