

WiFi Smart Alarmanlage Starter-Kit TX-84

WiFi Basisstation mit PIR-Bewegungssensor, Tür-/Fensterkontakt & Fernbedienung



- 32** Verbindung von max. 32 Sensoren / Connection of max. 32 Detectors
- 200m** Übertragungsbereich von Sensoren zur Basisstation / Transmission Range from Detectors to Basis Station
- 868 MHz** Zwei-Wege Kommunikation zwischen Basisstation & Sensoren / Two Way Communication between Basis Station & Detectors
- Push-Nachricht via APP** bei Ereignissen & Bewegungserkennung / Push Message via APP at Events & Motion Detection
- SOS** SOS-Knopf für Notruf-Push-Nachricht / SOS Button for Emergency Push Message
- Ein-/Ausschalten über Fernbedienung oder APP / On/Off via Remote Control or APP**
- Installation & Konfiguration über My Secure Pro APP / Installation & Settings via My Secure Pro APP**
- 25m** WiFi-Übertragungsbereich vom Router zur Basisstation / WiFi transmission from Router to Basis Station
- 12m PIR** PIR-Bewegungserkennung / PIR Motion Detection
- 2.4 GHz** Funkübertragung mit 2.4GHz / Wireless Transmission with 2.4GHz

- **Modular erweiterbar, Verbindung von max. 32 Sensoren**
- **Verbindung von bis zu 6 Fernbedienungen**
- **Push-Nachricht bei Alarmauslösung & Notruf**
- **Zwei-Wege Kommunikation zwischen Sensor & Basisstation**
- **Übertragungsbereich von Sensoren zur Basisstation ~200m offene Bereiche**
- **Anpassbare Alarmtonlautstärke (stumm, leise, laut)**
- **Einfache Installation & Konfiguration über Smartphone mit My Secure Pro APP (iOS & Android)**
- **Aktivieren & Deaktivieren der Alarmanlage via Fernbedienung oder APP**
- **Stromversorgung 5V/2A via USB-Netzteil**

Technische Spezifikationen Basisstation TX-84:

- Integriert: Micro-Controller & Linux OS
- 128-Bit AES-Verschlüsselungsalgorithmus
- Funkverbindungen: bis zu 32 Detektoren (868MHz); bis zu 6 Fernbedienungen/Übertragungsbereich ~10m (offene Bereiche)
- Audioausgang: eingebauter Lautsprecher (nur Alarmton)
- WiFi Protokoll: IEEE802.11b/g/n, Reichweite ~25m
- Stromversorgung (Micro USB): DC 5V/2A, max. 10W
- Betriebstemperatur: -10°C ~ +50°C
- Wandmontage nur in Innenbereichen
- Gewicht / Maße: 96g / (L) 9,4x (B) 11,4 x (H) 1,8cm

Verpackungsinhalt TX-84:

- WiFi Basisstation mit 1x USB-Netzteil, 1x Micro-USB-Kabel, 3x Schrauben, 3x Dübel, 1x Klebeband
- PIR-Bewegungssensor mit 1x Halterung (am Gerät), 4x Schrauben, 4x Dübel, 1x CR123A Batterie
- Tür- & Fensterkontakt mit 4x Schrauben, 4x Dübel, 1x CR123A Batterie, 2x Klebeband
- Fernbedienung mit 1x CR2032 Batterie 3V (im Gerät installiert)
- CD
- Gebrauchsanleitung

Artikel-Nr. 4689



WiFi Smart Alarmanlage Starter-Kit TX-84

WiFi Basisstation mit PIR-Bewegungssensor, Tür-/Fensterkontakt & Fernbedienung



Besonderheiten & technische Spezifikationen PIR-Bewegungssensor TX-85:

- Alarmauslösung bei Bewegungserkennung mit ~12m Erfassungsbereich
- Integrierter Sabotagealarm (Gehäuse & Wand)
- Zwei-Wege Kommunikation zwischen PIR & Basisstation
- Übertragungsfrequenz/-reichweite: 868MHz/~200m offene Bereiche
- Erfassungsmethode: passiv-infrarot (nicht sichtbare 6500 LUX Beleuchtung)
- Zwei Empfindlichkeitsstufen einstellbar
- Sichtwinkel 90° horizontal & 70° vertikal
- Push-Nachricht bei niedrigem Batteriestand
- Batterielebensdauer ~2,5–3 Jahre
- Wand/Eckenmontage nur in Innenbereichen (H: ~2,1–2,5m)
- Gewicht / Maße: 77g (ohne Batterie) / (L) 10,5 x (B) 6,2 x (H) 4,2cm
- *Auch als Einzelgerät erhältlich.*
EAN-Code 4260358122519, Artikel-Nr. 4690



Besonderheiten & technische Spezifikationen Tür- & Fensterkontakt TX-86:

- Sensor-Alarmauslösung ab ~2,5cm Öffnung
- Integrierter Sabotagealarm (Gehäuse & Wand)
- Zwei-Wege Kommunikation zwischen Kontakt & Basisstation
- Übertragungsfrequenz/-reichweite: 868MHz/~200m offene Bereiche
- Alarmanzeige: Rote LED
- Push-Nachricht bei niedrigem Batteriestand
- Batterielebensdauer ~2,5–3 Jahre
- Feste Montage nur in Innenbereichen (Schrauben oder Klebeband)
- Gewicht / Maße Sensor: 33g (ohne Batterie) / (L) 8,3 x (B) 3,8 x (H) 2,0cm
- Gewicht / Maße Magnet: 34g / (L) 8,3 x (B) 2,5 x (H) 2,0cm
- *Auch als Einzelgerät erhältlich.*
EAN-Code 4260358122526, Artikel-Nr. 4691



Besonderheiten & technische Spezifikationen Fernbedienung TX-87:

- SOS-Knopf für Notrufe mit Push-Nachricht
- 4 Einstellmöglichkeiten: aktivieren, zuhause, deaktivieren, Notruf
- Anzeige in der APP bei niedrigem Batteriestand
- Übertragungsfrequenz /-reichweite: 868MHz/~10m offene Bereiche
- Gewicht / Maße: 20g (mit Batterie) / (L) 6,2 x (B) 3,0 x (H) 1,4cm
- *Auch als Einzelgerät erhältlich.*
EAN-Code 4260358122533, Artikel-Nr. 4692