

Detekční snímač PIR TX-85

Příslušenství pro WiFi Smart bezpečnostní systém startér kit TX-84



 <p>Alarmauslösung bei Bewegungserkennung / Alarm Release at Motion Detection</p>	 <p>Große Übertragungsbereichweite zu Sensoren / Wide Transmission Range to Detectors</p>	 <p>Zwei-Wege Kommunikation zwischen Basisstation & PIR / Two Way Communication between Basis Station & PIR</p>	
 <p>Zwei Empfindlichkeitsstufen einstellbar / Two Levels of Sensitivity adjustable</p>	 <p>Sichtwinkel 90° horizontal & 70° vertikal / Viewing angle 90° horizontal & 70° vertical</p>	 <p>Push-Nachricht bei Sabotage / Push Message at Vandalism</p>	 <p>Push-Nachricht bei niedrigem Batteriestand / Push Message at low Battery Level</p>



- Alarm s detekcí pohybu s ~12m detekční dosah
- Integrovaný sabotážní poplach (kryt a stěnu)
- Obousměrná komunikace mezi PIR & základní stanicí
- Přenosová vzdálenost ~200m v otevřeném prostoru
- Dvě úrovně citlivosti
- Zorný úhel 90° horizontálně & 70° vertikálně
- Push zprávy na vybitá baterie
- Životnost baterie ~2,5–3 roky

Technické údaje:

- Přenosová frekvence 868MHz
- Vysílací výkon 10dBm
- Detekční způsob: pasivní infračervený (není viditelná 6500 LUX osvětlení)
- Příznak poplachu: červená LED (LED lze vypnout)
- Citlivost: dvě úrovně (přepínač) vysoká nebo nízká
- Napájení: 1x CR123A baterie 3V
- 128-Bitový šifrovací algoritmus AES
- Pracovní podmínky: -10°C ~ +50°C / < 95% RH
- Instalace: (V) ~2,1–2,5m / stěna nebo rohový montáž (pouze v interiéru) s držák/šrouby/pryží
- Hmotnost / Rozměry: 77g (bez baterie) / (D) 10,5 x (Š) 6,2 x (V) 4,2cm

Obsah balení TX-85:

- Detekční snímač PIR TX-85
- 1x držák (na zařízení) & 4x vrt & 4x hmoždinka
- 1x baterie CR123A



Číslo položky 4690

