

Capteur de detection PIR TX-85

Accessories pour WiFi Smart système d'alarme kit de démarrage TX-84



 Alarmauslösung bei Bewegungserkennung / Alarm Release at Motion Detection

 Zwei Empfindlichkeitsstufen einstellbar / Two Levels of Sensitivity adjustable

 Große Übertragungsbereichweite zu Sensoren / Wide Transmission Range to Detectors

 Sichtwinkel 90° horizontal & 70° vertikal / Viewing angle 90° horizontal & 70° vertical

 Zwei-Wege Kommunikation zwischen Basisstation & PIR / Two Way Communication between Basis Station & PIR

 Push-Nachricht bei Sabotage / Push Message at Vandalism

 Push-Nachricht bei niedrigem Batteriestand / Push Message at low Battery Level



- Déclenchement d'alarme lorsqu'un mouvement est détecté avec ~12m distance de détection
- Commutateur anti-sabotage intégré (boîtier & mur)
- Communication bidirectionnelle entre PIR & station de base
- Distance de transmission ~200m sans obstacle
- Deux niveaux de sensibilité réglable
- Angle de vue 90° horizontal et 70° vertical
- Message Push en cas de batterie faible
- Autonomie de la batterie ~2,5-3 ans

Spécifications techniques:

- Fréquence de transmission 868MHz
- Puissance de transmission 10dBm
- Méthode de détection: infrarouge passif (anti-lumière visible 6500 LUX)
- Message d'alarme: LED rouge (peut être désactivée)
- Sensibilité: deux niveaux (capot de cavalier) élevé ou faible
- Alimentation: 1x CR123A pile 3V
- Algorithme de chiffrement AES 128-Bit
- Conditions de fonctionnement: -10°C ~ +50°C / < 95% RH
- Installation: (H) ~2,1-2,5m / au mur ou dans un coin intérieur avec support/vis/de la colle
- Poids / Dimensions: 77g (sans pile) / (Lo) 10,5 x (La) 6,2 x (H) 4,2cm

Contenu de la livraison TX-85:

- Capteur de detection PIR TX-85
- 1x support (sur l'appareil) & 4x vis & 4x cheville
- 1x CR123A



Numéro d'article 4690

