

## Sensor de detección PIR TX-85

Accesorios para WiFi Smart sistema de alarma kit de inicio TX-84



 Alarmauslösung bei Bewegungserkennung / Alarm Release at Motion Detection

 Zwei Empfindlichkeitsstufen einstellbar / Two Levels of Sensitivity adjustable

 Große Übertragungsbereichweite zu Sensoren / Wide Transmission Range to Detectors

 Sichtwinkel 90° horizontal & 70° vertikal / Viewing angle 90° horizontal & 70° vertical

 Zwei-Wege Kommunikation zwischen Basisstation & PIR / Two Way Communication between Basis Station & PIR

 Push-Nachricht bei Sabotage / Push Message at Vandalism

 Push-Nachricht bei niedrigem Batteriestand / Push Message at low Battery Level



- Alarma cuando se detecta movimiento con ~12m alcance de detección
- Antivandalismo integrado (carcasa & pared)
- Comunicación bidireccional entre PIR & estación base
- Distancia de transmisión ~200m en espacio abierto
- Dos niveles de sensibilidad ajustables
- Ángulo de visión 90° horizontal y 70° vertical
- Mensaje Push cuando nivel de batería está bajo
- Duración de la batería ~2,5-3 años

### Especificaciones técnicas:

- Frecuencia de transmisión 868MHz
- Potencia de transmisión 10dBm
- Método de detección: infrarrojos pasivo (iluminación de 6500 LUX antivable)
- Visualización de alarma: LED rojo (el LED se puede apagar)
- Sensibilidad: dos niveles (puente de conexión) alto o bajo
- Alimentación: 1x CR123A batería 3V
- Algoritmo de encriptación AES de 128-Bit
- Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +50°C / < 95% RH
- Instalación: (Al) ~2,1-2,5m / pared o esquina interior con soporte/tornillos/cinta adhesiva
- Peso / Dimensiones: 77g (sin batería) / (L) 10,5 x (An) 6,2 x (Al) 4,2cm

### Contenido del paquete TX-85:

- Sensor de detección PIR TX-85
- 1x soporte (en el dispositivo) & 4x tornillos & 4x tacos
- 1x batería CR123A



Número de artículo 4690

