

Detekční snímač PIR TX-85

Príslušenství pro WiFi Smart bezpečnostní systém startér kit TX-84



 Alarmauslösung bei Bewegungserkennung / Alarm Release at Motion Detection

 Zwei Empfindlichkeitsstufen einstellbar / Two Levels of Sensitivity adjustable

 Große Übertragungsbereichweite zu Sensoren / Wide Transmission Range to Detectors

 Sichtwinkel 90° horizontal & 70° vertikal / Viewing angle 90° horizontal & 70° vertical

 Zwei-Wege Kommunikation zwischen Basisstation & PIR / Two Way Communication between Basis Station & PIR

 Push-Nachricht bei Sabotage / Push Message at Vandalism

 Push-Nachricht bei niedrigem Batteriestand / Push Message at low Battery Level



- Alarm s detekcí pohybu s ~12m detekční dosah
- Integrovaný sabotážní poplach (kryt a stěnu)
- Obousměrná komunikace mezi PIR & základní stanicí
- Přenosová vzdálenost ~200m v otevřeném prostoru
- Dvě úrovně citlivosti
- Zorný úhel 90° horizontálně & 70° vertikálně
- Push zprávy na vybitá baterie
- Životnost baterie ~2,5–3 roky

Technické údaje:

- Přenosová frekvence 868MHz
- Vysílací výkon 10dBm
- Detekční způsob: pasivní infračervený (není viditelná 6500 LUX osvětlení)
- Příznak poplachu: červená LED (LED lze vypnout)
- Citlivost: dvě úrovně (přepínač) vysoká nebo nízká
- Napájení: 1x CR123A baterie 3V
- 128-Bitový šifrovací algoritmus AES
- Pracovní podmínky: -10°C ~ +50°C / < 95% RH
- Instalace: (V) ~2,1–2,5m / stěna nebo rohový montáž (pouze v interiéru) s držák/šrouby/pryží
- Hmotnost / Rozměry:
77g (bez baterie) / (D) 10,5 x (Š) 6,2 x (V) 4,2cm

Obsah balení TX-85:

- Detekční snímač PIR TX-85
- 1x držák (na zařízení) & 4x vrt & 4x hmoždinka
- 1x baterie CR123A



Číslo položky 4690

