

## WiFi Smart système d'alarme kit de démarrage TX-84

Station de base avec capteur de détection PIR, contact de porte/fenêtre & télécommande



32

Verbindung von max. 32 Sensoren / Connection of max. 32 Detectors

200m

Übertragungsbereich von Sensoren zur Basisstation / Transmission Range from Detectors to Basis Station

868 MHz

Zwei-Wege Kommunikation zwischen Basisstation & Sensoren / Two Way Communication between Basis Station & Detectors

Push-Nachricht via APP bei Ereignissen & Bewegungserkennung / Push Message via APP at Events & Motion Detection

SOS

SOS-Knopf für Notruf-Push-Nachricht / SOS Button for Emergency Push Message

RF

Ein-/Ausschalten über Fernbedienung oder APP / On/Off via Remote Control or APP

TECHNAXX My Secure Pro

Installation & Konfiguration über My Secure Pro APP / Installation & Settings via My Secure Pro APP

25m

WiFi-Übertragungsbereich vom Router zur Basisstation / WiFi transmission from Router to Basis Station

12m PIR

PIR-Bewegungserkennung / PIR Motion Detection

2.4 GHz

Funkübertragung mit 2.4GHz / Wireless Transmission with 2.4GHz

- Modulairement extensible, connecte au max. 32 détecteurs
- Connecte au max. 6 télécommandes
- Message Push en cas d'alarme & SOS
- Communication bidirectionnelle entre détecteur & station de base
- Distance de transmission des détecteurs à la station de base ~200m sans obstacle
- Volume d'alarme adaptable (mute, bas, haut)
- Installation & configuration facile sur Smartphone avec My Secure Pro APP (iOS & Android)
- Activation & désactivation par télécommande ou APP
- Alimentation 5V/2A avec adaptateur USB

### Spécifications techniques station de base TX-84:

- Intégré: Micro-contrôleur & Linux SE
- Algorithme de chiffrement AES 128-Bit
- Connexion sans fil: jusqu'à 32 détecteurs (868MHz); jusqu'à 6 télécommandes/distance de transmission ~10m (sans obstacle)
- Sortie Audio: haut-parleur intégré (seule alarme)
- WiFi protocole: IEEE802.11b/g/n, distance ~25m
- Alimentation (Micro USB): CC 5V/2A, max. 10W
- Température de fonctionnement: -10°C ~ +50°C
- Installation: montage mural (seulement à l'intérieur)
- Poids / Dimensions: 96g / (Lo) 9,4x (La) 11,4 x (H) 1,8cm

### Contenu de la livraison TX-84:

- WiFi station de base avec 1x adaptateur d'alimentation USB, 1x câble Micro USB, 3x vis, 3x cheville, 1x ruban adhésif
- Capteur de détection PIR avec 1x support (sur l'appareil), 4x vis, 4x cheville, 1x CR123A
- Contact de porte et fenêtre avec 4x vis, 4x cheville, 1x pile CR123A, 2x ruban adhésif
- Télécommande avec 1x pile CR2032 3V (installée dans l'appareil)
- CD
- Manuel d'utilisation

Numéro d'article 4689



## WiFi Smart système d'alarme kit de démarrage TX-84

Station de base avec capteur de détection PIR, contact de porte/fenêtre & télécommande



### Particularités & spécifications techniques capteur de détection PIR TX-85:

- Alarme est détecté lorsqu'un mouvement avec ~12m distance de détection
- Commutateur anti-sabotage intégré (boîtier & mur)
- Communication bidirectionnelle entre PIR & station de base
- Fréquence de transmission/distance: 868MHz/~200m sans obstacle
- Méthode de détection: infrarouge passif (anti-lumière visible 6500 LUX)
- Deux niveaux de sensibilité réglable
- Angle de vue 90° horizontal et 70° vertical
- Message Push en cas de batterie faible
- Autonomie de la batterie ~2,5-3 ans
- Installation au mur/dans un coin intérieur (H: ~2,1-2,5m)
- Poids / Dimensions: 77g (sans pile) / (Lo) 10,5 x (La) 6,2 x (H) 4,2cm
- *Aussi disponible en une seule appareil.*  
Code EAN 4260358122519, N° d'article 4690



### Particularités & spécifications techniques contact de porte & fenêtre TX-86:

- Déclenchement d'alarme par capteur jusqu'à ~2,5cm de distance
- Commutateur anti-sabotage intégré (boîtier & mur)
- Communication bidirectionnelle entre contact & station de base
- Fréquence de transmission/distance: 868MHz/~200m sans obstacle
- Message d'alarme: LED rouge
- Message Push en cas de batterie faible
- Autonomie de la batterie ~2,5-3 ans
- Installation fixé seulement à l'intérieur (vis ou de la colle)
- Poids / Dimensions Détecteur: 33g (sans pile) / (Lo) 8,3 x (La) 3,8 x (H) 2,0cm
- Poids / Dimensions Aimant: 34g / (Lo) 8,3 x (La) 2,5 x (H) 2,0cm
- *Aussi disponible en une seule appareil.*  
Code EAN 4260358122526, N° d'article 4691



### Particularités & spécifications techniques télécommande TX-87:

- Bouton SOS pour appels d'urgence avec message Push
- 4 paramètres: activer, à domicile, désarmer, SOS
- Affichage dans le APP en cas de batterie faible
- Fréquence de transmission/distance: 868MHz/~10m sans obstacle
- Poids / Dimensions: 20g (avec pile) / (Lo) 6,2 x (La) 3,0 x (H) 1,4cm
- *Aussi disponible en une seule appareil.*  
Code EAN 4260358122533, N° d'article 4692