

WiFi Smart system alarmowy zestaw startowy TX-84 Stacja bazowa z czujnik detekcji PIR, styk do okna/drzwi & pilotem



32

Verbindung von max. 32 Sensoren / Connection of max. 32 Detectors

200m

Übertragungsbereich von Sensoren zur Basisstation / Transmission Range from Detectors to Basis Station

868 MHz

Zwei-Wege Kommunikation zwischen Basisstation & Sensoren / Two Way Communication between Basis Station & Detectors

Push-Nachricht via APP bei Ereignissen & Bewegungserkennung / Push Message via APP at Events & Motion Detection

SOS

SOS-Knopf für Notruf-Push-Nachricht / SOS Button for Emergency Push Message

RF

Ein-/Ausschalten über Fernbedienung oder APP / On/Off via Remote Control or APP

TECHNAXX My Secure Pro

Installation & Konfiguration über My Secure Pro APP / Installation & Settings via My Secure Pro APP

25m

WiFi-Übertragungsbereich vom Router zur Basisstation / WiFi transmission from Router to Basis Station

12m PIR

PIR-Bewegungserkennung / PIR Motion Detection

2.4 GHz

Funkübertragung mit 2.4GHz / Wireless Transmission with 2.4GHz

- Modułowo rozszerzalna, łącząca maks. 32 detektory
- Połączenie z maksymalnie 6 pilotów
- Komunikat Push gdy alarm & SOS
- Dwu-kierunkowa komunikacja pomiędzy detektorem & stacją bazową
- Zasięg transmisji z detektorów do stacją bazowej ~200m tereny otwarte
- Konfigurowalny alarm głośności dźwięku (mute, niski, wysoki)
- Instalacja i konfiguracja ze smartfonem oraz My Secure Pro APP (iOS oraz Android)
- Włączanie & wyłączanie za pomocą pilota lub APP
- Zasilana 5V/2A z zasilaczem USB

Specyfikacje techniczne stacja bazowa TX-84:

- Wbudowany: Mikrokontrolery & Linux OS
- 128-Bitowy algorytm szyfrujący AES
- Łączca radiowe: do 32 detektorów (868MHz); do 6 pilotów/dystans transmisji ~10m (tereny otwarte)
- Wyjście Audio: wbudowany głośnik (tylko alarm)
- WiFi protokół: IEEE 802.11b/g/n, dystans ~25m
- Zasilanie (Micro USB): DC 5V/2A, maks. 10W
- Temperatura pracy: -10°C ~ +50°C
- Instalacja: montaż na ścianie (tylko kryty)
- Waga / Wymiary: 96g / (D) 9,4x (S) 11,4 x (W) 1,8cm

Zawartość pakietu TX-84:

- WiFi stacja bazowa z 1x zasilacz USB, 1x kabel Micro USB, 3x wkręty, 3x kołek, 1x taśma
- Czujnik detekcji PIR z 1x wspornik (w urządzeniu), 4x wkręty, 4x kołek, 1x bateria CR123A
- Styk do okna i drzwi z 4x wkręty, 4x kołek, 1x bateria CR123A, 2x taśma
- Pilot z 1x bateria CR2032 3V (zainstalowana w urządzeniu)
- CD
- Instrukcja obsługi

Numer pozycji 4689



WiFi Smart system alarmowy zestaw startowy TX-84

Stacja bazowa z czujnik detekcji PIR, styk do okna/drzwi & pilotem



Cechy & specyfikacje techniczne czujnik detekcji PIR TX-85:

- Alarm z detekcji ruchu z ~12m zasięgu detekcji
- Wbudowany alarm sabotażu (obudowa & ściany)
- Dwu-kierunkowa komunikacja pomiędzy PIR & stacją bazową
- Częstotliwość transmisji/zasięg: 868MHz/~200m tereny otwarte
- Metoda detekcji: pasywna podczerwień (niewidoczne 6500 LUX oświetlenia)
- Dwa regulowane czułości
- Kąt widzenia 90° poziomie & 70° pionie
- Komunikat Push niskiego poziomu baterii
- Żywotność baterii ~2,5-3 lata
- Instalacja ściany/narożny tylko kryty (W: ~2,1-2,5m)
- Waga / Wymiary: 77g (bez bateria) / (D) 10,5 x (S) 6,2 x (W) 4,2cm
- *Dostępny również jako jedno urządzenie.*
Kod EAN 4260358122519, Numer pozycji 4690



Cechy & specyfikacje techniczne styk do drzwi & okien TX-86:

- Czujnik alarmu z ~2,5cm otwarcia
- Wbudowany alarm sabotażu (obudowa & ściany)
- Dwu-kierunkowa komunikacja pomiędzy styk & stacją bazową
- Częstotliwość transmisji/zasięg: 868MHz/~200m tereny otwarte
- Monit alarmowy: czerwona LED
- Komunikat Push niskiego poziomu baterii
- Żywotność baterii ~2,5-3 lata
- Stała instalacja tylko kryty (wkręty lub taśmy klejące)
- Waga / Wymiary Czujnik: 33g ((bez bateria) / (D) 8,3 x (S) 3,8 x (W) 2,0cm
- Waga / Wymiary Magnes: 34g / (D) 8,3 x (S) 2,5 x (W) 2,0cm
- *Dostępny również jako jedno urządzenie.*
Kod EAN 4260358122526, Numer pozycji 4691



Cechy & specyfikacje techniczne pilota TX-87:

- Przycisk SOS dla połączeń alarmowych z komunikat Push
- 4 ustawienia: włączenie, dom, wyłączenie, SOS
- Wyświetlacz w APP na niskim poziomie baterii
- Częstotliwość transmisji/zasięg: 868MHz/~10m tereny otwarte
- Waga / Wymiary: 20g (z bateria) / (D) 6,2 x (S) 3,0 x (W) 1,4cm
- *Dostępny również jako jedno urządzenie.*
Kod EAN 4260358122533, Numer pozycji 4692