

WiFi Smart bezpečnostní systém startér kit TX-84

Základní stanice s PIR detekční snímač, dveřní/okenní kontakt & dálkové ovládání



32

Verbindung von max. 32 Sensoren / Connection of max. 32 Detectors

200m

Übertragungsbereich von Sensoren zur Basisstation / Transmission Range from Detectors to Basis Station

868 MHz

Zwei-Wege Kommunikation zwischen Basisstation & Sensoren / Two Way Communication between Basis Station & Detectors

Push-Nachricht via APP bei Ereignissen & Bewegungserkennung / Push Message via APP at Events & Motion Detection

SOS

SOS-Knopf für Notruf-Push-Nachricht / SOS Button for Emergency Push Message

RF

Ein-/Ausschalten über Fernbedienung oder APP / On/Off via Remote Control or APP

My Secure Pro

Installation & Konfiguration über My Secure Pro APP / Installation & Settings via My Secure Pro APP

25m

WiFi-Übertragungsbereich vom Router zur Basisstation / WiFi transmission from Router to Basis Station

12m PIR

PIR-Bewegungserkennung / PIR Motion Detection

2.4 GHz

Funkübertragung mit 2.4GHz / Wireless Transmission with 2.4GHz

- Modulárně rozšiřitelná, připojení max. 32 detektorů
- Připojení až 6 dálkových ovládaní
- Push zprávy při poplachu & SOS
- Obousměrná komunikace mezi detektorem & základní stanicí
- Přenosová vzdálenost z detektorů do základnové stanice ~200m v otevřeném prostoru
- Přizpůsobitelný zvuk alarmu hlasitosti (mute, nízké, vysoké)
- Instalace a konfigurace pomocí chytrého telefonu a My Secure Pro APP (iOS a Android)
- Zapnutí & vypnutí pomocí dálkového nebo APP
- Napájeno 5V/2A pomocí USB napájecího adaptéru

Technické údaje základní stanice TX-84:

- Zapouzdřený: Mikrokontrolér & Linux OS
- 128-Bitový šifrovací algoritmus AES
- Bezdrátové připojení: připojení až 32 detektorů (868MHz); připojení až 6 dálkové ovladače/přenos vzdálenost ~10m (otevřené plochy)
- Audio výstup: zabudovaný reproduktor (pouze alarm)
- WiFi protokol: IEEE 802.11b/g/n, dosah ~25m
- Napájení (Micro USB): DC 5V/2A, max. 10W
- Provozní teplota: -10°C ~ +50°C
- Instalace: montáž na stěnu (pouze v interiéru)
- Hmotnost / Rozměry: 96g / (D) 9,4x (Š) 11,4 x (V) 1,8cm

Obsah balení TX-84:

- WiFi základní stanice s 1x USB napájecí adaptér, 1x Micro USB kabel, 3x vrut, 3x hmoždinka, 1x lipicí páska
- Detekční snímač PIR s 1x držák (na zařízení), 4x vrut, 4x hmoždinka, 1x baterie CR123A
- Dveřní a okenní kontakt s 4x vrut, 4x hmoždinka, 1x baterie CR123A, 2x lipicí páska
- Dálkové ovládání s 1x 3V baterie CR2032 (instalována v zařízení)
- CD
- Návod k obsluze

Číslo položky 4689



WiFi Smart bezpečnostní systém startér kit TX-84

Základní stanice s PIR detekční snímač, dveřní/okenní kontakt & dálkové ovládání



Cechy & specifikace technické czujnik detekcji PIR TX-85:

- Alarm s detekcí pohybu s ~12m detekční dosah
- Integrovaný sabotážní poplach (kryt a stěnu)
- Obousměrná komunikace mezi PIR & základní stanicí
- Přenosová frekvence/vzdálenost: 868MHz/~200m v otevřeném prostoru
- Detekční způsob: pasivní infračervený (není viditelná 6500 LUX osvětlení)
- Dvě úrovně citlivosti
- Zorný úhel 90° horizontálně & 70° vertikálně
- Push zprávy na vybitá baterie
- Životnost baterie ~2,5–3 roky
- Stěna nebo rohový montáž pouze v interiéru (V: ~2,1–2,5m)
- Hmotnost / Rozměry: 77g (bez baterie) / (D) 10,5 x (Š) 6,2 x (V) 4,2cm
- *K dostání také jako jediné zařízení.*
EAN kód 4260358122519, Číslo položky 4690



Vlastnosti & technické údaje dveřní & okenní kontakt TX-86:

- Alarma sensor z ~2,5cm otevření
- Integrovaný sabotážní poplach (kryt a stěnu)
- Obousměrná komunikace mezi kontakt & základní stanicí
- Přenosová frekvence/vzdálenost: 868MHz/~200m v otevřeném prostoru
- Příznak poplachu: červená LED
- Push zprávy na vybitá baterie
- Životnost baterie ~2,5–3 roky
- Instalace pouze v interiéru (vrut nebo lipicí páska)
- Hmotnost / Rozměry Detektor: 33g (bez baterie) / (D) 8,3 x (Š) 3,8 x (V) 2,0cm
- Hmotnost / Rozměry Magnet: 34g / (D) 8,3 x (Š) 2,5 x (V) 2,0cm
- *K dostání také jako jediné zařízení.*
EAN kód 4260358122526, Číslo položky 4691



Vlastnosti & technické údaje dálkové ovládání TX-87:

- SOS tlačítko pro nouzové volání Push zprávy
- 4 nastavení: aktivovat, domů, zakázat, SOS
- Displej v APP při nízkém stavu baterie
- Přenosová frekvence/vzdálenost: 868MHz/~10m v otevřeném prostoru
- Hmotnost / Rozměry: 20g (s baterie) / (D) 6,2 x (Š) 3,0 x (V) 1,4cm
- *K dostání také jako jediné zařízení.*
EAN kód 4260358122533, Číslo položky 4692