

Easy IP-Cam HD bezprzewodowa TX-55

Bezprzewodowa kamera monitorująca HD zasilany bateriami do stosowania wewnątrz i na zewnątrz



- Idealna do monitorowania lokalizacji kryty & odkryty lokalizacje, takich jak pokoje, garażu, ogrodu & miejsc trudnych do podglądu
- Nie wymaga od źródeł zasilania, pracująca na bateriach
- Czas czuwania ~3-5 miesięcy (przy 1-3 zdarzeniach/dzień)
- Wymuszone powiadomienie poprzez APP po wykryciu ruchu
- Rozdzielczość wideo HD 1280 x 720 (720P) @ 30fps maks.
- Czujnik obrazu 1MP CMOS
- IR LED dla ujęć w nocy
- Detekcja ruchu ~5-6m przez czujnik PIR z ~1-1,5 sekundy wyzwalania czasowego
- Łatwo przymocować magnes, 3M taśmy klejącej lub śruby
- iOS & Android APP bez pobierania do odtwarzania monitorowania na żywo
- Wbudowany mikrofon do rejestracji dźwięku
- IPX4 klasa ochronności (odporna na zachlapania)

Specyfikacje techniczne:

- Czujnik obrazu 1/4" CMOS OV9712, 1 megapikselowy
- Obiektyw: F/NO=2,4, f=2,45mm, kąt widzenia 120°, stałej ogniskowej
- Głębina ostrości ~50cm do nieskończoności
- Balans bieli / Ekspozycji: Automatycznie
- Wbudowany WiFi moduł IEEE 802.11 b/g/n, ~20-30m zasięg połączeń
- Koder wideo H.264 / Format pliku MP4
- Rozdzielczość zdjęcia 1280x800 / Format JPG
- Koder audio AAC & AC3 mono / Wejście częstotliwość próbkowania 48K & MIC
- Przechowywanie karty MicroSD** do 32GB (**nie wilczone)
- Zasilani: 4x baterie CR123A* (*w zestawie)
- Waga / Wymiary: 150,5g (bezbaterii) / (D) 11,2 x (S) 6,5 x (W) 7,4cm (ze stojakiem)

Zawartość pakietu:

- Easy IP-Cam HD bezprzewodowa TX-55
- Podwozie camera
- 4x śruby & 3M taśmy klejącej
- Mocny magnes z żelazny talerz
- 4x baterie CR123A
- Instrukcja obsługi



Czarny / Numer pozycji 4575



Biały / Numer pozycji 4612